

S105

## Syrena alarmowa



### Opis:

Po podłączeniu do systemu alarmowego jako akcesorium i wykryciu intruza syrena S105 ostrzeże domowników głośnym alarmem i niebieskim światłem. W mniejszych instalacjach S105 może pracować jako kontroler z bezprzewodowo podłączonymi czujnikami i akcesoriami. Syrena S105 to tak na prawdę dwa urządzenia w jednym. Syrena S105 zapewnia poczucie spokoju i bezpieczeństwa, kiedy działa jako kontroler systemu alarmowego (sygnalizuje działanie świecąc delikatnym niebieskim światłem). Po podłączeniu do innego kontrolera syrena S105 pozostaje dyskretna i włącza się tylko po uruchomieniu alarmu.

### Specyfikacja:

- Zasilanie: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Ładunek statyczny:  $\leq 13$  mA
- Ładunek alarmowy:  $\leq 100$  mA
- Głośność wbudowanej syreny: 90 dB
- Obsługiwane akcesoria: 40 sztuk
- Bateria: Litowa bateria 3.7V 600 mAh
- Częstotliwość radiowa: 868 MHz ( $\pm 75$  KHz)
- Obudowa: Plastik ABS
- Warunki pracy: Temperatury od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność:  $\leq 80\%$  (bez kondensacji)
- Wymiary (D $\times$ Sz $\times$ W): 90x 90 x 42,2 mm (bez wtyczki)



W zestawie:

- x1 Syrena alarmowa S105
- x1 Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR MD2300
- x1 Bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi/okien DS2300
- x2 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania RE2300