

W100

System alarmowy Wi-Fi/PSTN



Opis:

W100 to przyjazny użytkownikom system alarmowy WiFi/PSTN, który jest bardzo łatwy w konfiguracji i nie ma mechanicznych przycisków, które mogą się zepsuć. Wystarczy podłączyć przewód PSTN, przeprowadzić szybką konfigurację sieci WiFi i voila – Twój dom jest już bezpieczny. Cały system może być kontrolowany przy pomocy aplikacji mobilnej, a w przypadku uruchomienia alarmu wszystkie zdefiniowane w urządzeniu numery otrzymają powiadomienie.

Linia PSTN stanowi pierwszą linię obrony. W przypadku uruchomienia alarmu system dzwoni na zaprogramowane wcześniej numery. Autoryzowane numery mogą też zmieniać ustawienia całego systemu alarmowego. Łączność Wi-Fi jest zgodna ze standardem IEEE802.11b/g i działa też jako łączność zapasowa. W sytuacji, gdy linia telefoniczna zostanie uszkodzona, system nadal może wysłać powiadomienie i przyjmować polecenia z aplikacji mobilnej. Obsługa dwóch sieci przynosi podwójne bezpieczeństwo.

W urządzeniu można zapisać do 6 numerów alarmowych, które zostaną powiadomione w razie uruchomienia alarmu. Kontroler W100 komunikuje się ze wszystkimi czujnikami i sensorami na częstotliwości 868 MHz, co czyni transmisję stabilną oraz wolną od zakłóceń.

Aplikacja mobilna jest kompatybilna z systemem iOS7 lub wyższym i pozwala na stałe połączenie z kontrolerem systemu przez Wi-Fi. Interfejs aplikacji jest estetyczny oraz intuicyjny w obsłudze – tak samo jak kontroler systemu W100.

Specyfikacja:

- Zasilanie: DC 12V 500 mA
- Ładunek statyczny: ≤65 mA
- Ładunek alarmowy: ≤230 mA
- Zapasowa bateria: Litowa bateria 3.7V 1200 mAh 18650
- Głośność wbudowanej syreny: 110 dB
- Obsługiwane akcesoria: 10 zdalnych kontrolerów, 30 sensorów
- Częstotliwość radiowa: 868 MHz (±75 KHz)
- Obudowa: Plastik ABS
- Warunki pracy: Temperatury od -10°C do +55°C
- Wilgotność: ≤80% (bez kondensacji)
- Wymiary (DxSzxW): 138,8 x 125 x 125,5 mm

W zestawie:

- x1 System alarmowy WiFi/PSTN
- x1 Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR MD2300
- x1 Bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi/okien DS2300
- x2 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania RE2300

