

## X500

## System alarmowy GSM/RFID/SMS z dotykowym panelem



### Opis:

Kontroler systemu X500 ma elegancką obudowę z dotykową klawiaturą i ekranem LCD, co ułatwia konfigurację i obsługę całego systemu. Dzięki obsłudze kart SIM (z dodatkim stanem konta) system X500 po wykryciu intruza w mieszkaniu wysyła powiadomienie za pomocą wiadomości SMS oraz połączeń głosowych.

Obudowa z wykończeniem w kolorze fortepianowej bieli, wygodna dotykowa klawiatura oraz czytelny ekran LCD sprawiają, że cały system jest prosty w obsłudze oraz wpasowuje się w każde otoczenie.

Po włożeniu zwykłej karty SIM z dodatkim stanem konta do odpowiedniego slotu w X500, system może być kontrolowany przez krótkie wiadomości SMS lub polecenia z aplikacji mobilnej. Aplikacja jest dostępna zarówno w App Store jak i sklepie Google Play.

### Specyfikacja:

- Zasilanie: DC 12V 500 mA
- Częstotliwość GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- Ładunek statyczny:  $\leq 100$  mA
- Ładunek alarmowy:  $\leq 220$  mA
- Zapasowa bateria: Litowa bateria 3.7V 1200 mAh 18650
- Głośność wbudowanej syreny: 95 dB
- Obsługiwane akcesoria: 10 zdalnych kontrolerów, 50 sensorów, 50 tagów RFID
- Częstotliwość radiowa: 868MHz ( $\pm 75$  KHz)
- Obudowa: Plastik ABS
- Warunki pracy: Temperatury od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność:  $\leq 80\%$  (bez kondensacji)
- Wymiary panelu kontrolnego (DxSzxW): 220 x 130 x 26 mm
- Wymiary uchwyty (DxSzxW): 100 x 22,5 x 8,15 mm



### W zestawie:

- x1 System alarmowy GSM/SMS/RFID X500 z panelem dotykowym
- x1 Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR MD2300
- x1 Bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi/okien DS2300
- x2 Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania RE2300
- x2 Tagi RFID PR2600